

Trådlös Text på TV enhet

För visning av personsökningsmeddelanden på TV



Denna Text på TV enhet befäster Scopes personsökare GEO84 ZAA som den verkliga systemprodukten för krävande användare.

Denna produkt passar till alla på marknaden förekommande POCSAG system. (POCSAG är den dominerande standarden för personsökning.)

Text på TV eller Monitor

Om ni behöver visa personsöknings-meddelanden på TV eller monitor men har dragit er för att göra det beroende på att andra system krävt tidskrävande installation så är det här produkten för er.

Ni använder Scopes välbekanta personsökare GEO84Z AA, du sätter den i hållaren och enheten skickar ut personsöknings-meddelandena på bildskärmen. Enklare kan det inte bli.

Perfekt för:

Räddningstjänst, som vill kunna visa larminformation i vagnhall

Industrin, för att visa larm och processdata från överordnat styrsystem/personsökningssystem.

Hotell, receptioner och företag, för välkomstmeddelanden och dyl.

Vänthallar, där utförligare information behöver presenteras

Butiker,

Enkel installation, ingen lång och besvärlig kabeldragning krävs i och med att informationen förs över trådlöst.

Trådlös Text på TV enhet— Tekniska specifikationer

Enheten har även en reläkontakt för styrning av yttre siren eller annan utrustning

I och med att enheten kan ta emot åtta olika anrop, kan man om man vill enkelt låta styra meddelanden så att olika meddelanden visas på olika TV-apparater.

Levereras med:

230 Volts adapter

Yttre Antenn, reläkablage, Svensk Instruktion

Personsökare GEO 84Z AA

Tillbehör:

SCART konverter

Tekniska data

Frekvensområde (MHz)	143-151, 151-159, 159-167,167-175 448-454, 454-460 (Anges vid beställning)
----------------------	--

Inbyggd kraftig summer	Ja (+95dBA, går att slå av)
------------------------	-----------------------------

Inbyggd blixljus	Ja (går att slå av)
------------------	---------------------

Individuell meddelandemottagning	Ja
----------------------------------	----

Reläkontakt	Växlande eller timerstyrd (max 28V 2A)
-------------	---

Inbyggd antennförstärkare	Ja, med ställbar förstärkning
---------------------------	-------------------------------

Antennkontakt	SMA
---------------	-----

Monitor/TV kontakt	VGA
--------------------	-----

Konfigurerbara parametrar	<ul style="list-style-type: none">Hur länge meddelandet ska visas på skärmenAntal samtidiga meddelandenBakgrundsfärgTeckenstorlekTeckenfärg
---------------------------	---

Mått	180 x 175 x 120 mm (exkl antenn)
------	----------------------------------

För mer information, kontakta oss eller er återförsäljare

Amity Systems AB
Västra Drottninggatan 33
692 33 KUMLA
www.amity-systems.se
sales@amity-systems.se
Tel. 08-559 249 60
Fax. 08-551 157 60